

Standalone 1 naar 2 USB Thumb Drive Cloner en Wisser, Multiple USB Flash Drive Kloner, System/File/Whole-Drive Copy aan 1.5 GB/min, Single en 3-Pass Erase, LCD Display

Productcode: USBDUP12



Met deze standalone USB duplicator kunt u twee flashdrives klonen of wissen zonder aansluiting op een hostcomputer.

Met de USB cloner kunt u tegelijkertijd tot twee schijven kopiëren (synchrone duplicatie) met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Hij biedt ook asynchrone duplicatie waarmee u de ene schijf kunt verwijderen en vervangen, terwijl de andere schijf blijft kopiëren.

De duplicator heeft twee duplicatiemodi: systeem-en-bestand of hele schijf. Systeem-en-bestand leidt tot een kortere duplicatietijd, waarbij partities en opgeslagen gegevens worden gekopieerd, terwijl alle secties met lege ruimte worden genegeerd. Bij hele schijf wordt elke sector van de schijf gedupliceerd (spiegelbeeld). Deze duplicatiemodus is ideaal wanneer u alles op de schijf moet kopiëren, inclusief verborgen gegevens.

Met de USB flashdrive duplicator kunt u tegelijkertijd twee USB schijven wissen, waarbij diverse wismodi worden ondersteund waaronder:

- Snel wissen
- Volledig wissen
- Beveiligd wissen

Beveiligd wissen voldoet aan internationale vereisten, waaronder de nieuwe NIST-normen (SP 800-88 Rev1), waarmee wordt gewaarborgd dat alle schijven correct worden gewist.

De standalone USB duplicator heeft een LCD-scherm zodat u het wissen en dupliceren in de gaten kunt houden en weet of dit succesvol was. Hij heeft ook vier sneltoetsen voor eenvoudige bediening.

USB-DUP12 is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snelle back-up van USB flashdrives, gegevensherstel en wissen van de schijf
- Maak een exacte replica van een USB bronschijf, inclusief verborgen gegevens, op twee USB doelschijven
- Wis alle gegevens van een flashdrive

Eigenschappen

- **USB SCHIJVEN KLONEN & WISSEN:** Standalone 1 naar 2 USB drive cloner en secure eraser, geen PC nodig; Ideaal voor technici en IT Pro's om meerdere USB boot drives te beheren, USB drives te wissen, of snel data te delen tussen teams zonder computer/software
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt het klonen en wissen van USB 3.0/2.0 flash drives, en externe flash media zoals SD, microSD met behulp van een USB-adapter of kaartlezer (SDMSDRWU3AC), afzonderlijk verkrijgbaar; Firmware is uitbreidbaar
- **KOPIEER- EN WISMODI:** 1,5 GB/min Systeem- en bestandskopie (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4 formaten), Sector-by-Sector kopie (alle bestandsformaten), Quick Erase, Single-Pass & 3-Pass Overwrite (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear); TAA Compliant
- **LCD MENU DISPLAY:** Drukknopinterface om schijfinfo, lees/schrijffprestaties en om fouten/bad sectors weer te geven; Selecteer Copy & Compare om na voltooiing uw gekloonde schijven met de bron te controleren; Groene/rode LED's voor activiteit/fouten
- **ASYNCHRONE KOPIEERFUNCTIE:** Kopieer snel naar meerdere USB-schijven met de Asynchrone Copy-modus met 64 MB intern geheugen; Source content moet minder dan 64 MB zijn; Vervang uw voltooide schijf met een nieuwe schijf om zonder onderbrekingen te kopiëren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	3
Schijftype	USB-flashdrive
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Buffergrootte	64 MB

Prestaties

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Max. schijfcapaciteit	2 TB
MTBF	176,549 hours

Connector(en)

Schijfaansluitingen	3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
---------------------	-------------------------------------

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor duplicatie dient de doelschijf een capaciteit te hebben die gelijk is aan of groter is dan de bronschijf. For erasing, only the destination ports are active, the source port cannot be used. This helps to prevent erasing a source drive accidentally.
---------	--

Deze duplicator heeft 64 MB niet-vluchtig flashgeheugen voor de opslag van firmware- en chipsetprocedures en 64 MB vluchtig DDR3 geheugen voor programmatietoegangsdata

Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen naar/van SD / SDHC / Micro SD / MMC / Mini SD / CF-media via een USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar), indien ondersteund door de opslagmedia

Indicatoren

LED-indicatoren	3 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
	3 - Rood (fout)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	5.1 in [13 cm]

Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	6.7 oz [190 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	3.0 in [77 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.4 oz [550 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Duplicator
	1 - universele voedingsadapter
	3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
	1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.